

BC-40

Počítačka bankovek



Jednoduchá a efektivní

Počítačka bankovek Ribao BC-40 je vhodná pro prostředí, kde je třeba spočítat a spolehlivě ověřit běžné i větší množství bankovek.

Díky svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je perfektním řešením pro retailové zákazníky i front-desk bankovního sektoru.



FUNKCE

Ribao BC-40 je pokročilá počítačka bankovek, která ověří a spočítá bankovky více měn i v režimu mix. Pomocí funkce dávkování lze nastavit počet bankovek, po kterém počítačka zastaví. Počítačka má také funkci akumulace napočítaného množství a počítání lze spouštět automaticky nebo manuálně. K počítačce je také možno připojit externí displej. Barevný dotykový displej zároveň posouvá komfort a intuitivnost ovládání na vyšší úroveň v porovnání s jinými počítačkami v dané třídě.

OVLÁDÁNÍ

Ribao BC-40 má velmi srozumitelné a intuitivní menu, ovládá se pomocí barevného, dotykového displeje nebo pomocí navigačních tlačítek kolem displeje. 3,5" TFT displeji zobrazuje režim počítání, zvolenou měnu a hodnotu spočítaných bankovek.

DETEKCE FALZIFIKÁTŮ

Ribao BC-55 disponuje pěti různými senzory pro ověření pravosti bankovek: UV senzor pro kontrolu kvality a pravosti papíru; MG senzor pro kontrolu přítomnosti, množství a umístění magnetických prvků; MT senzor pro detekci a kontrolu kovových prvků; IR pro kontrolu ochranných znaků v infračerveném spektru a CIS pro kontrolu metodou skenování a porovnávání obrazů.

SPECIFIKACE

Model	Použití	Rozměry (š x h x v)
Ribao BC-40	Počítačka bankovek	240 x 232 x 287 mm
Rychlost počítání	Rychlost ověřování	Kapacita podavače
800 - 1 200 ks /min.	800 - 1 500 ks / min.	600 ks
Kapacita zásobníku	Detekce padělků	Rozměry bankovek
200 ks	UV, MG, MT, IR, CIS	100 - 175, 50 - 90
Displej	Počet měn	Počítání mixu
3,5" barevný dotykový	4 (CZK, EUR, USD, GBP)	Ano
Orientace bankovek	Příkon	Hmotnost
4 směry	Méně než 60 W	5,9 kg
Napájení	Možnosti připojení	Upgrade
220 V, 50Hz	RS232, USB, WLAN	RS232
Dávkování		
5 - 200 ks		